

CrowCloud™ Web Prisijungimas

Shepherd™ valdymo centralė yra nustatyta prisijungimui prie CrowCloud™ serverio.

Prisijunkite prie <http://Crowcloud.com> ir susikurkite vartotojo paskyrą Shepherd™ valdymo centrui.



Please login

Login

[Sign up](#) | [Forgot password](#) |  [Language](#)

 GET IT ON
Google play

 Download on the
App Store

Crow Cloud paskyra vartotojui suteikia tiesioginę prieigą ir apsaugos sistemos valdymą nuotoliniu būdu.

Ši prieiga vartotojui suteikia:

- Prisijungimą prie registruotų valdymo centrų
- Stebėseną ir apsaugos sistemų valdymą
- Vaizdų stebėjimą aliarmo metu
- Sistemos būsenos stebėseną
- Vartotojų administravimą

Login: Jei jau turite susikūrę paskyrą Crow Cloud serveryje, užpildykite prisijungimo laukus

Sign up: Spauskite norint prisiregistruoti

Forgot Password: Spauskite slaptažodžio atstatymui

Language: Kalbos pasirinkimas



CROW

Create Account

Login (Email)

First Name

Last name

Type password

☐ Show password

Retype password

☐ Show password

Submit

Email:

E.pašto adresas

First Name:

Vartotojo vardas

Last Name:

Vartotojo pavardė

Type password:

Prisijungimo slaptažodis

Retype password:

Pakartokite sukurtą slaptažodį

Submit:

Patvirtinti

Panels			
Name	Version	MAC	Status
	1.2.6.69		ONLINE
	1.2.7.63		ONLINE
	1.2.7.63		ONLINE

Pasirinkite norimą valdymo centrą

Areas
Zones
Outputs
Users
Troubles
Pictures
Settings

Areas

Home

Armed

ARM

DISARM

STAY

PANIC

CrowCloud™

Name: centralės pavadinimas

Version: firmware versija

MAC: MAC adresas

Status: centralės būseną

Šiame lange galite:

Redaguoti esamas centras

Priskirti vartotojui naujas centras

Sritys

Areas:

Pasirinkite norimą sritį

ARM:

Ijungti pasirinktos srities apsaugą

DISARM:

Išjungti pasirinktos srities apsaugą

STAY:

Režimo "Namuose" įjungimas

PANIC:

Paspauskite ir laikykite 5 sekundes, kad būtų aktyvuotas pavojaus pranešimas

Zones							
ID	Name	Signal	Type	State	Areas	Status	Statistics
10	CRT IoT	-58dBm	Infrared motion detector	Ready	Home	✓	
19	EDS Jardin	-65dBm	Infrared motion detector	Ready	Home	✓	
20	CAM Jardin	-79dBm	Camera PIR	Ready	Home	✓	

Pastaba: Atvaizduojamos yra tik aktyvios zonos

Zonos

Name: zonos pavadinimas

Signal: belaidžio jutiklio signal lygis

Type: jutiklio tipas

State: jutiklio būseną

Areas: srities pavadinimas, kuriai priskirta zona

Status: jutiklio būseną (Ijungtas/Išjungtas)

Add Zones: pridėti naują jutiklį

Areas	Zones	Outputs	Users	Troubles	Pictures	Settings
Outputs						
ID	Name	Type	State	Status		
1	Piezzo	Wired	Ready			
2	Output 2	Wired	Ready			
3	Output 3	Wired	Ready			
4	Neptune	Siren	Battery low			

Išvestys

NAME:

Išvesties pavadinimas

TYPE:

Išvesties tipas (pvz: sirena, plug)

STATE:

Išvesties būseną

STATUS:

Būsena įjungta/išjungta

Areas	Zones	Outputs	Users	Troubles	Pictures	Settings
Users						
ID	Name					
1	Jean-Claude					
2	David					
3	User 3					
4	User 4					

Vartotojai

ID:

Vartotojo ID

NAME:

Vartotojo vardas

Areas	Zones	Outputs	Users	Troubles	Pictures	Settings
Troubles						
Smoke DECT (zone 36): Tamper alarm						

Gedimai

Valdymo centralės gedimų sąrašas

Areas	Zones	Outputs	Users	Troubles	Pictures	Settings
Pictures						
All Pictures Pircam Indoor (3) Pircam Outdoor (4) Take Picture						
ID: 1298506 (Pircam Outdoor) 3 / 3 Created: 24-12-2017 - 09:48 Panel time: 24-12-2017 - 09:48						

Paveikslėliai

Šioje skiltyje galima peržiūrėti nuotraukas, kurias užfiksavo PIRCAM judesio jutikliai su įmontuotomis kameromis.

Vartotojas turi galimybę nuotoliniu būdu padaryti momentinę nuotrauką.

Areas Zones Outputs Users Troubles Pictures Settings

Panel Info

Connected via Ethernet

Ethernet	Radio
Ip: 10.0.0.15	Module id: 2416043
Mac: 0013A1200072	Freq: 916.5
Mask: 255.255.255.0	Hardware version: 4.06
Gateway: 10.0.0.138	Software version: 0.62
Id: ethernet	Id: radio

GSM	Wi-fi
Status: 10	Ssid:
Ip: 10.25.158.136	Ip: 0.0.0.0
Provider: IL Pelephone	Mask: 0.0.0.0
Mask: 255.255.255.255	Gateway: 0.0.0.0
Status desc: RSSI Low	Mac: 000000000000
Gateway: 10.25.158.136	Dns: 0.0.0.0
Band: -	Rssi: 0
Dns: 91.135.104.8	Id: wifi
Module hw: 00.000.51	
Imei: 354031080035881	
Rssi: 5	
Net: HSPA	
Id: gsm	

Reset panel connection

Centralės Informacija

Šioje skiltyje galima matyti ryšių būseną:

Ethernet:

IP: vidinis IP adresas

MAC: centralės MAC adresas

Mask: tinkle kaukė

Panel: maršrutizatoriaus IP adresas

ID: ryšio linijos pavadinimas

Radio:

dvipusio RF ryšio modulio informacija

GSM:

GSM/GPRS ryšio operatoriaus informacija

Wi-Fi:

Vidinio belaidžio ryšio informacija

Reset panel connection:

Paleisti iš naujo ryšį su centrale

Areas Zones Outputs Users Troubles Pictures Settings

Notifications

Receive Push Notification

Information	☒
Alarm	☒
Troubles	☒
Take picture	☒
User association	☒
Configuration	☒
Arm	☒

Receive Pictures by Email

Receive pictures ☒

☒ Submit

Notifications will be sent automatically to your account email address: You can set up other email addresses to get notified

#	Email	Actions
1	name@email.com	Edit Delete

[Add New email address](#)

Papildomi nustatymai

Yra galimybė nustatyti siunčiamus pranešimus į e.pašto adresą.

Information: bendra informacija

Alarm: aliarmai

Troubles: gedimai

Take picture: nuotraukos iš jutiklių su kameromis

User association: informacija apie naujai registruotus vartotojus

Configuration: sistemos nustatymų keitimas

Arm: apsaugos sistemos įjungimas

Mobili aplikacija



Įdiekite **Crow Pro** programėlę į mobiliųjį telefoną (iOS / Android)
arba naudokitės nuoroda <http://CrowCloud.com>

